

Oferta akumulatorów S kyrich LiFePO4 do motocykli i powersportów

Oferta obejmuje 27 modeli akumulatorów S kyrich LiFePO4 przeznaczonych do motocykli, pojazdów powersportowych oraz wybranych zastosowań specjalnych.

27 modeli

wysoka moc rozruchowa

niska masa

bezkwasowe

OEM / powersport



Dlaczego Skyrich

Najważniejsze zalety technologii

Akumulatory Skyrich LiFePO4 są projektowane do zastosowań motocyklowych i powersportowych, gdzie liczy się szybki rozruch, niższa masa i stabilna praca w wymagających warunkach.

Wysoka moc rozruchowa

Duży prąd rozruchowy przy kompaktowych gabarytach.

Niższa masa

Wyraźnie lżejsza konstrukcja niż klasyczne odpowiedniki ołowiowe.

LiFePO4

Technologia ceniona za bezpieczeństwo i trwałość eksploatacyjną.

Bezkwasowa konstrukcja

Mniej typowych problemów związanych z wyciekami elektrolitu.

Długa żywotność

Rozwiązanie projektowane do wielosezonowej pracy.

OEM / powersport

Silna obecność marki w segmencie motocykli i powersportowych.

Obecność OEM

Marka Skyrich występuje fabrycznie u wielu producentów motocykli, co wzmacnia wiarygodność oferty handlowej.

KTM

Ducati

Kawasaki

Husqvarna

Aprilia

Triumph

Harley-Davidson

MV Agusta

Beta

Zestawienie wszystkich modeli

Krótką tabelą porównawczą dla szybkiego przeglądu przed przejściem do szczegółowych kart produktowych.

LP	Model	Napięcie	Energia	CCA	Wymiary	Biegun
1	HJ01	12,8 V	24 Wh	120A	107 mm × 56 mm × 85 mm	P+
2	HJ12L-FPZ	12,8 V	27,6 Wh	170A	112 mm × 49 mm × 85 mm	P+
3	HJ13L-FPZ	12,8 V	72Wh	420A	112 mm × 70 mm × 110 mm	P+
4	HJ51913-FP	12,8 V	90Wh	480A	181 mm × 77 mm × 170 mm	P+
5	HJB5L-FP	12,8 V	19.2Wh	120A	120 mm × 60 mm × 92 mm	P+
6	HJB9Q-FP	12,8 V	24 Wh	210A	134 mm × 75 mm × 133 mm	P+
7	HJT12B-FP	12,8 V	60Wh	325A	150 mm × 65 mm × 130 mm	L+
8	HJT7B-FPZ	12,8 V	48Wh	240A	150 mm × 65 mm × 92 mm	L+
9	HJT9B-FP	12,8 V	36Wh	210A	150 mm × 65 mm × 92 mm	L+
10	HJTX14AHQ-FP	12,8 V	48Wh	280A	134 mm × 75 mm × 133 mm	P+
11	HJTX14H-FP	12,8 V	48Wh	280A	150 mm × 87 mm × 93 mm	L+
12	HJTX20CH-FP	12,8 V	72Wh	390A	150 mm × 87 mm × 105 mm	L+
13	HJTX20HQ-FP	12,8 V	84Wh	480A	175 mm × 87 mm × 130 mm	P+
14	HJTX30Q-FP	12,8 V	96Wh	480A	166 mm × 123 mm × 163 mm	P+
15	HJTX5L-FP	12,8 V	19.2Wh	120A	113 mm × 70 mm × 85 mm	P+
16	HJTX7A-FP	12,8 V	24Wh	150A	150 mm × 87 mm × 93 mm	L+
17	HJTX9-FP	12,8 V	36Wh	210A	150 mm × 87 mm × 105 mm	L+

LP	Model	Napięcie	Energia	CCA	Wymiary	Biegun
18	HJZ10S-FP	12,8 V	48Wh	280A	150 mm × 87 mm × 93 mm	L+
19	HJZ14S-FP	12,8 V	60Wh	325A	150 mm × 87 mm × 93 mm	L+
20	HJZ14S-FPZ	12,8 V	96Wh	400A	150 mm × 87 mm × 93 mm	L+
21	HJZ5S-FP	12,8 V	24Wh	120A	113 mm × 70 mm × 85 mm	P+
22	HJZ5S-FPZ	12,8 V	36Wh	180A	113 mm × 70 mm × 85 mm	P+
23	HJZ7S-FP	12,8 V	28,8Wh	144A	113 mm × 70 mm × 85 mm	P+
24	HJZ7S-FPZ	12,8 V	48Wh	240A	113 mm × 70 mm × 105 mm	P+
25	LFP01	12,8 V	24Wh	120A	92 mm × 52 mm × 90 mm	P+
26	LFP02Z	12,8 V	28.8Wh	144A	107 mm × 56 mm × 85 mm	L+
27	SK390H-U1Q-FP	12,8 V	36Wh	390A	167 mm × 124 mm × 163 mm	2x P+

Modele kompaktowe

10 modeli w tej grupie.



Pozycja 1

HJ01

Akumulator Skyrich Lithium HJ01 (12V/24Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
2Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
120A

ENERGIA
24 Wh

WYMIARY
107 mm × 56 mm × 85 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

Kawasaki KXTM450, KXTM250X, KXTM450X



Pozycja 2

HJ12L-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJ12L-FPZ (12V 27,6Wh)

NAPIĘCIE

12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H

2,3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY

170A

ENERGIA

27,6 Wh

WYMIARY

112 mm × 49 mm × 85 mm

BIEGUN

P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

HONDA CRF



Pozycja 5

HJB5L-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJB5L-FP (12V/19,2Wh)

NAPIĘCIE

12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H

1,6Ah

PRĄD ROZRUCHOWY

120A

ENERGIA

19,2Wh

WYMIARY

120 mm × 60 mm × 92 mm

BIEGUN

P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YB4L-A, YB4L-B, YB5L-B, YB6L-B, YB7C-A, 12N4-3B, 12N5-3B, 12N5.5-3B, 12N7A-3A, 12N7CZ-3D



Pozycja 6

HJB9Q-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJB9Q-FP (12V/36Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
210A

ENERGIA
24 Wh

WYMIARY
134 mm × 75 mm × 133 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YB7-A, YB9A-A, YB9-B, 12N7-4A, 12N7-4B, 12N9-4B-1, YB7L-B, YB9L-A2, YB9L-B, 12N7-3B, 12N7D-3B, 12N9-3A, 12N9-3B



Pozycja 15

HJTX5L-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTX5L-FP (12V/19,2Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
1,6Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
120A

ENERGIA
19.2Wh

WYMIARY
113 mm × 70 mm × 85 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTX4L-BS, YTX5L-BS



Pozycja 16

HJT7A-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT7A-FP (12V/24Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
2,4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
150A

ENERGIA
24Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 93 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTX7A-BS



Pozycja 21

HJTZ5S-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ5S-FP (12V/24Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
2Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
120A

ENERGIA
24Wh

WYMIARY
113 mm × 70 mm × 85 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTZ5S, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YB4L-B, YTZ4V.



Pozycja 23

HJTZ7S-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ7S-FP (12V/28,8Wh)

NAPIĘCIE

12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H

2,4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY

144A

ENERGIA

28,8Wh

WYMIARY

113 mm × 70 mm × 85 mm

BIEGUN

P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTZ5S, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YTZ7S, YTX7L-BS, HJTZ5-FP



Pozycja 25

LFP01

Akumulator Skyrich Lithium LFP01 (12V/24Wh)

NAPIĘCIE

12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H

2Ah

PRĄD ROZRUCHOWY

120A

ENERGIA

24Wh

WYMIARY

92 mm × 52 mm × 90 mm

BIEGUN

P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YB3L-A, YB3L-B, 12N5,5A-3B



Pozycja 26

LFP02Z

Akumulator Skyrich Lithium LFP02Z (12V 28,8Wh)

NAPIĘCIE

12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H

2,4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY

144A

ENERGIA

28.8Wh

WYMIARY

107 mm × 56 mm × 85 mm

BIEGUN

L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

Yamaha YZ450R



Pozycja 7

HJT12B-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT12B-FP (12V/60Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
5Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
325A

ENERGIA
60Wh

WYMIARY
150 mm × 65 mm × 130 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YT12B-BS, YT14B-BS, YB16AL-A2



Pozycja 8

HJT7B-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJT7B-FPZ (12V 48Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
240A

ENERGIA
48Wh

WYMIARY
150 mm × 65 mm × 92 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

Motocykle DUCATI



Pozycja 9

HJT9B-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT9B-FP (12V/36Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
210A

ENERGIA
36Wh

WYMIARY
150 mm × 65 mm × 92 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YT7B-BS, YT9B-BS



Pozycja 10

HJT14AHQ-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT14AHQ-FP (12V/48Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
280A

ENERGIA
48Wh

WYMIARY
134 mm × 75 mm × 133 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTX14AH-BS, YB14-A2, YB14A-A1, YB14A-A2, YB14-B2, YTX14AHL-BS, YTX14LBS, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, SYB14L-A2, SYB14L-B2, 12N14-3A, YB10A-A2, YB12A-A, YB12A-B, YB12C-A, 12N12A-4A-1, YB10L-A2, YB10L-B, YB10L-B2, YB10L-BP, YB12AL-A, YB12AL-A2, 12N10-3A-2, 12N11-3A-1



Pozycja 11

HJT X14H-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT X14H-FP (12V/48Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
280A

ENERGIA
48Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 93 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS, YTX12-BS, YTX12A-BS, YB12B-B2



Pozycja 17

HJT X9-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT X9-FP (12V/36Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
210A

ENERGIA
36Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 105 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTX9-BS, YTR9-BS



Pozycja 18

HJTZ10S-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ10S-FP (12V/48Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
280A

ENERGIA
48Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 93 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTZ10S, TTZ10S-BS



Pozycja 19

HJTZ14S-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ14S-FP (12V/60Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
5Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
325A

ENERGIA
60Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 93 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YTZ12S, YTZ14S, TTZ14S, TTZ12S



Pozycja 22

HJTZ5S-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ5S-FPZ (12V 36Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
180A

ENERGIA
36Wh

WYMIARY
113 mm × 70 mm × 85 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI
OFFROAD 350/450CC



Pozycja 24

HJTZ7S-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ7S-FPZ (12V/48Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
4Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
240A

ENERGIA
48Wh

WYMIARY
113 mm × 70 mm × 105 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI
YTZ6V, YTZ7V, YTZ8V, HY110



Pozycja 27

SK390H-U1Q-FP

Akumulator Skyrich Lithium SK390H-U1Q-FP (12V/36Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
3Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
390A

ENERGIA
36Wh

WYMIARY
167 mm × 124 mm × 163 mm

BIEGUN
2x P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

kosiarki, traktorki ogrodowe

Modele high performance

6 modeli w tej grupie.



Pozycja 3

HJ13L-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJ13L-FPZ (12V 72Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
6 Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
420A

ENERGIA
72Wh

WYMIARY
112 mm × 70 mm × 110 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

HONDA Africa Twin/ CBR1000-RR/ NT1100 (2025)



Pozycja 4

HJ51913-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJ51913-FP (12V/90Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
8Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
480A

ENERGIA
90Wh

WYMIARY
181 mm × 77 mm × 170 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

51814, 51913, 52015, HJ-18-12, YT19BL-BS



Pozycja 12

HJTXX20CH-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTXX20CH-FP (12V/72Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
6Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
390A

ENERGIA
72Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 105 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

GYZ16H, YTX16-BS, YTX16-BS-1, YTX20CH-BS, YB16B-A, YB16B-A1, HYB16A-AB, YTX14H-BS



Pozycja 13

HJTXX20HQ-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJTXX20HQ-FP (12V/84Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
8Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
480A

ENERGIA
84Wh

WYMIARY
175 mm × 87 mm × 130 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

GYZ20H, YTX20H-BS, YTX20-BS, YB16-B-CX, YB16-B, YB16C-B, YB18-A, Y50-N18A-A, GYZ20L, GYZ20HL, YTX20HL-BS, YTX24HL-BS, YTX15L-BS, YTX18L-BS, YTX20L-BS, YB16HL-A-CX, Y50-N18L-A-CX, YB16L-B, YB16L-A2, YB16CL-B, YB18L-A, YB18L-A2, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A2, Y50-N18L-A3, SYB16L-B, SY50-N18L-AT



Pozycja 14

HJT30Q-FP

Akumulator Skyrich Lithium HJT30Q-FP (12V/96Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
8Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
480A

ENERGIA
96Wh

WYMIARY
166 mm × 123 mm × 163 mm

BIEGUN
P+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

YIX30L, YIX30L-BS, Y60N24-A, Y60N24AL-B, YB30L-B, YB30CL-B, 52515, 53030, 53034, YHD-12



Pozycja 20

HJTZ14S-FPZ

Akumulator Skyrich Lithium HJTZ14S-FPZ (12V 96Wh)

NAPIĘCIE
12,8 V

POJEMNOŚĆ 10H
8Ah

PRĄD ROZRUCHOWY
400A

ENERGIA
96Wh

WYMIARY
150 mm × 87 mm × 93 mm

BIEGUN
L+

ZASTOSOWANIE / ZAMIENNIKI

motocykle TRIUMPH: TIGER 1200, SPEED TRIPLE 1200

Micronix Sp. z o.o.

Micronix Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jeleniej Górze, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji akumulatorów przemysłowych oraz motocyklowych. Firma działa na polskim rynku od 1997 roku i dostarcza rozwiązania zasilające dla klientów z sektorów przemysłowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i motoryzacyjnych.

Oferta Micronix obejmuje akumulatory do systemów zasilania awaryjnego, telekomunikacji, alarmów, automatyki przemysłowej i systemów bezpieczeństwa, a także akumulatory motocyklowe oraz akcesoria i urządzenia pomiarowe do serwisu i kontroli stanu baterii.

ADRES

**ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra**

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

**+48 75 755 78 78
+48 509 603 812**

DZIAŁ HANDLOWY

+48 509 603 814

DORADZTWO TECHNICZNE I SERWIS

+48 533 603 811

E-MAIL

**baterie@micronix.pl
info@micronix.pl**

STRONA INTERNETOWA

www.micronix.pl



Micronix Sp. z o.o. – profesjonalne rozwiązania zasilania dla przemysłu i motoryzacji.



Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Zdjęcia mają charakter poglądowy, a dobór produktu powinien zostać każdorazowo potwierdzony pod kątem kompatybilności z pojazdem lub urządzeniem.